Fiche technique
NEXO 120 BIO

Remarque concernant la Suisse:
Pour une utilisation sans cheminée en Suisse, les appareils sont conçus pour une puissance maximale de 2 kW. Veuillez noter que des valeurs de puissance différentes s'appliquent en Suisse.



OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Vitre latérale	
Sans vitre latérale	✓
Deux vitres latérales	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	✓
Mocca	✓
Nickel	✓
Sable	✓
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	✓
«Classic»	✓
Acier inox	✓
Corian®	✓
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	✓
Chêne nature	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
NEXO 120 BIO

Banc	
Banc étroit	✓
Banc large	✓
Utilisation	
Télécommande	✓
Attika BIO App	✓
Panneau de contrôle sur l'appareil	✓
Aménagement du foyer	
Granulat ambre/noir	✓
Céramiques bois	✓
Assortiment Granulat ambre/noir et Céramiques bois	✓
sans décoration	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
NEXO 120 BIO

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

Généralités	
Poids selon le modèle/l'équipement	132 kg
raccord de cheminée	
Sans cheminée (Veuillez tenir compte de la remarque figurant sur la première page)	✓
Alimentation électrique	
Raccordement électrique	230 V
Sécurité	
Allumage automatique	✓
pompe automatique	✓
Capteur de CO2 intégré	✓
Capteur de débordement	✓
Capteur de débordement	✓
Clapet de surpression	✓
Certifications	
Norme européenne	EN16647
TÜV	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
NEXO 120 BIO

SERVICES EN

EU

Caractéristiques techniques	
Puissance (min.-max.)	1.6 - 3.4 kW
Durée de combustion (min.-max.)	14 - 31 h
Capacité du réservoir	7.8 L
Superficie minimale	34 m^2

Remarque concernant la superficie minimale:

Veuillez tenir compte des informations figurant dans la notice d'installation.

Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch